


29 janvier 2021

Produit : Émetteurs Spektrum NX (SPMR6775, SPMR6775EU, SPM6775, SPM6775EU, SPMR10100, SPMR10100EU)

Problème : La connexion via Wi-Fi et la recherche de mises à jour peuvent provoquer le verrouillage de certains émetteurs, ce qui nécessite leur redémarrage en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant appuyé pendant 7 à 10 secondes, ou en débranchant la batterie et en la réinstallant.

Que faire : Les clients doivent mettre à jour le micrologiciel de l'émetteur via le câble USB.

Vérifiez la version du micrologiciel de l'émetteur en accédant au menu « À propos/Informations réglementaires » dans la liste Configuration du système. La version est affichée au bas de l'écran Numéro de série. Si le numéro de version est antérieur à la v3.03.03, suivez les instructions ci-dessous pour télécharger et mettre à jour le micrologiciel.



Numéro de version

IMPORTANT : L'émetteur doit être enregistré sur www.spektrumrc.com avant toute tentative de téléchargement du fichier de mise à jour du micrologiciel.

1. Téléchargez la dernière mise à jour du micrologiciel de votre émetteur en vous connectant à l'adresse www.spektrumrc.com sur votre PC ou Mac. Le fichier doit être nommé SPMTX.SAX.
2. Éteignez l'émetteur, puis rallumez-le.
3. Branchez le câble micro au port de charge de l'émetteur et à votre PC.
4. Appuyez sur la molette pour accéder au menu Liste des fonctions.
5. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu **Installation du système**, puis sélectionnez **OUI** pour désactiver RF.
6. Faites défiler vers le bas jusqu'à **Paramètres USB**.
7. Dans le menu Paramètres USB, sélectionnez **Accéder au stockage interne**. Après quelques secondes, votre ordinateur reconnaîtra l'émetteur en tant que lecteur amovible.
8. À partir de votre ordinateur, copiez le fichier du micrologiciel mis à jour sur l'émetteur.
9. Éteignez l'émetteur et débranchez le câble USB.
10. Allumez l'émetteur. L'émetteur effectuera la mise à jour du micrologiciel au démarrage. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Horizon décline toute responsabilité et garantie pour tous les consommateurs ne respectant pas cet avis produit.